

Napajalnik za 3-10 kosov 3W LED, 9-34V, 600mA, 20W

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM4146

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Izhodna napetost: 9-34 V DC

Izhodni tok: 600 mA



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Zmogljiv napajalnik s konstantnim tokom 600 mA, zasnovan za napajanje LED modulov s 3 do 10 3W LED diodami. Zagotavlja stabilno izhodno napetost in zanesljivo delovanje v širokem območju vhodne napetosti od 85 do 277 V AC. Idealen za visokozmogljive svetilke, reflektorje in svetlobne panele.

Tehnične specifikacije

- Vhodna napetost: AC 85-277 V / 50-60 Hz
- Izhodna napetost: DC 9-34V
- Izhodni tok: 600 mA \pm 5 %
- Izhodna moč: do 20 W (3-10 \times 3 W LED)
- Faktor moči: 0,9 PF
- Učinkovitost: do 88-90 %
- Zaščite: pred kratkim stikom, preobremenitvijo in pregrevanjem
- Dimenzije: 70 \times 34 \times 26 mm
- Zaščita: IP40
- Certifikat: CE, RoHS, FCC

Funkcije in lastnosti

- Konstanten tok za stabilno in enakomerno napajanje LED diod

- Visoka združljivost s 3W LED čipi
- Širok razpon vhodne napetosti 85-277 V AC - primerno za uporabo po vsem svetu
- Delovanje brez utripanja - primerno za optične in profesionalne aplikacije
- Visoka učinkovitost in nizko segrevanje za dolgo življenjsko dobo

Idealno za

- Napajanje 3-10 kosov 3 W LED diod
- LED reflektorji, stropne luči, svetlobne plošče
- Oglaševalska in dekorativna razsvetljava
- Domači in industrijski LED projekti

Vsebina paketa

- 1 x LED gonilnik 600 mA (3-10 × 3 W)

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Stabilen izhodni tok zagotavlja dolgo življenjsko dobo LED diode
- Širok razpon napetosti - primerno za različna okolja
- Visoka učinkovitost in zanesljivost z zaščito pred preobremenitvijo
- Kompaktne dimenzije za enostavno integracijo v svetilke
- CE in RoHS certifikata za varno delovanje

Galerija:

