

Grilovací motor do 50 kg, 2.5rpm/m, kulatá hřídel s kolíkem

Kód produktu: AM9581

EAN13: -

HS kód: 85044090



Varianty produktu:

Parametry produktu:

Vstupní napětí: 100-265 V AC, 50/60 Hz

Příkon: 15 W

Krytí: IP20

Popis výrobku:

Grilovací motor je určen pro pohon grilovacího roštu nebo rožně při přípravě pokrmů na grilu. Produkt zajišťuje plynulé otáčení zatížení do 50 kg a je vhodný pro použití tam, kde je požadován rovnoměrný pohyb při grilování masa, drůbeže, ryb nebo zeleniny. Konstrukce je provedena v kovovém těle a motor je vybaven přívodním napájecím kabelem.

Technické specifikace

- Typ produktu: grilovací motor
- Maximální zatížení: 50 kg
- Rychlost otáčení: 2,5 ot./min
- Typ hřídele: čtyřhranová dutá hřídel
- Průměr hřídele: 12 mm
- Příkon: 15 W
- Napájecí napětí: 220-250 V AC
- Hmotnost motoru: 1,6 kg
- Krytí: IP20
- Délka kabelu: 1,2 m

Funkce a vlastnosti

- Elektrický pohon pro automatické otáčení grilovacího roštu nebo rožně.
- Kovové tělo podporuje mechanickou odolnost při běžném použití.
- Čtyřhranová dutá hřídel umožňuje přenos krouticího momentu na kompatibilní protikus.
- Nízké otáčky jsou určeny pro rovnoměrné grilování bez nutnosti ručního otáčení.
- Napájecí kabel je pevnou součástí motoru.

Ideální pro

- Pohon grilovacích roštů a rožňů.
- Zahradní a venkovní grily s mechanickým otáčením.
- Přípravu větších kusů masa a dalších pokrmů vyžadujících rovnoměrné otáčení.

Obsah balení

- Grilovací motor s přívodním kabelem

Proč zvolit tento produkt

- Kombinuje definované zatížení 50 kg s nízkou rychlostí 2,5 ot./min pro použití při grilování.
- Uváděný příkon 15 W je vhodný pro pohon grilovacího mechanismu bez zbytečně vysoké spotřeby.
- Čtyřhranová dutá hřídel s průměrem 12 mm poskytuje jasně určený připojovací rozměr.
- Krytí IP20 vymezuje použití v odpovídajícím chráněném provozním prostředí.

Pokyny k instalaci a provozu

- Před montáží ověřte kompatibilitu hřídele s připojovaným rožněm nebo unašečem.
- Motor instalujte do stabilní polohy, aby při provozu nedocházelo k přenosu nežádoucího namáhání na hřídel.
- Nepřekračujte maximální zatížení 50 kg.
- Napájecí kabel vedte mimo zdroj sálavého tepla, plamen a ostré hrany.
- Výrobek je určen pro připojení k síti 220-250 V AC.

Bezpečnostní upozornění

- Produkt pracuje se síťovým napětím 220–250 V AC. Instalaci a připojení provádějte pouze při odpojeném napájení.
- Motor s krytím IP20 chraňte před deštěm, stříkající vodou a přímým kontaktem s vlhkostí.
- Nedotýkejte se pohybujících se částí během provozu. Hrozí zachycení oděvu nebo poranění rukou.
- Motor neprovozujte, je-li poškozen kabel, skříň nebo výstupní hřídel.
- Při montáži v blízkosti grilu zajistěte dostatečnou ochranu před nadměrným teplem.
- Pokud je motor součástí pevnější nebo složitější sestavy, doporučuje se odborná montáž.

