

USB nabíječka 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, model RS-45PQ (černá/bílá)

Kódy produktů:

Kód produktu: AM4704

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametry produktu:

Vstupní napětí: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Výkon: 45 W



Varianty produktu:

Barva: Bílá, Černá

Popis výrobku:

Kompaktní síťová USB nabíječka pro napájení a nabíjení mobilních telefonů, tabletů a dalších zařízení přes USB. Nabízí dva výstupy (USB-C a USB-A) a podporuje rychlé nabíjení přes USB-C Power Delivery a USB-A Quick Charge. K dispozici je ve variantě černá nebo bílá.

Technické specifikace

- Model: RS-45PQ
 - Barva: bílá / černá
 - Maximální výkon: 45 W
 - Vstup: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A max.
 - Výstupy: 1× USB-C, 1× USB-A
 - USB-C (PD): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (max. 45 W)
 - USB-C (PPS): 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
 - USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (max. 18 W)
 - Vidlice: EU / US / UK (dle varianty provedení)
 - Rozměry: 47 × 40 × 61 mm
 - Hmotnost: 160 g
-

Funkce a vlastnosti

- Podpora rychlého nabíjení: USB Power Delivery (USB-C) a Quick Charge (USB-A)
- Dva nezávislé nabíjecí porty pro současné připojení dvou zařízení
- Ochrany: nadproudová, přepětová, podpětová, proti zkratu, proti přehřátí
- Materiál pláště: PC se zvýšenou odolností proti hoření

Ideální pro

- Nabíjení telefonů a tabletů přes USB-C nebo USB-A
- Zařízení vyžadující USB-C Power Delivery až do 45 W
- Cestovní použití díky širokému rozsahu vstupního napětí 100-240 V AC

Obsah balení

- 1× síťová USB nabíječka RS-45PQ (černá nebo bílá)

Proč zvolit tento produkt

- Jasně definované výstupní profily pro USB-C PD včetně PPS
- Kombinace USB-C a USB-A pro kompatibilitu se širokým spektrem zařízení
- Integrované ochranné funkce pro stabilní provoz a ochranu připojených zařízení

Pokyny k instalaci a provozu

- Připojte nabíječku do síťové zásuvky odpovídající použité vidlici.
- Pro rychlé nabíjení použijte kvalitní kabel určený pro požadovaný proud a režim (PD/QC/PPS).
- Při současném použití obou portů zohledněte, že se dostupný výkon dělí mezi připojená zařízení.

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení je určeno pro použití v elektrické síti 100-240 V AC. Při nesprávné manipulaci hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte nabíječku, pokud je poškozený kryt nebo vidlice.
- Zajistěte dostatečné větrání, nezakrývejte nabíječku během provozu a nevystavujte ji vlhkosti.

Galerie:

