

Strømforsyning til 3-10 stk. 3W LED, 9-34V, 600mA, 20W

Produktkoder:

Produktkode: AM4146

EAN13: -

HS-kode: 85044090

Produktparametre:

Indgangsspænding: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Udgangsspænding: 9-34 V DC

Udgangsstrøm: 600 mA



Produktvarianter:

Produktbeskrivelse:

Kraftig 600 mA konstantstrømsstrømforsyning designet til at forsyne LED-moduler med 3 til 10 3W LED'er. Giver stabil udgangsspænding og pålidelig drift over et bredt indgangsspændingsområde på 85-277 V AC. Ideel til højtydende armaturer, spotlights og lyspaneler.

Tekniske specifikationer

- Indgangsspænding: AC 85-277V / 50-60Hz
- Udgangsspænding: DC 9-34V
- Udgangsstrøm: 600 mA \pm 5%
- Udgangseffekt: op til 20 W (3-10 \times 3 W LED'er)
- Effektfaktor: 0,9 PF
- Effektivitet: op til 88-90%
- Beskyttelse: mod kortslutning, overbelastning og overophedning
- Dimensioner: 70 \times 34 \times 26 mm
- Beskyttelse: IP40
- Certificering: CE, RoHS, FCC

Funktioner og egenskaber

- Konstant strøm for stabil og jævn strømforsyning til LED'er
-

- Høj kompatibilitet med 3W LED-chips
- Bredt indgangsspændingsområde 85-277 V AC - egnet til global brug
- Flimmerfri drift - egnet til optiske og professionelle anvendelser
- Høj effektivitet og lav opvarmning for lang levetid

Ideal til

- Strømforsyning 3-10 stk. 3 W power-LED'er
- LED-spotlights, loftlamper, lyspaneler
- Reklame- og dekorativ belysning
- LED-projekter til hjemmet og industrien

Pakkens indhold

- 1 x LED-driver 600 mA (3-10×3 W)

Hvorfor vælge dette produkt?

- Stabil udgangsstrøm sikrer lang LED-levetid
- Bredt spændingsområde - egnet til forskellige miljøer
- Høj effektivitet og pålidelighed med overbelastningsbeskyttelse
- Kompakte dimensioner for nem integration i armaturer
- CE- og RoHS-certificeret for sikker drift

Galleri:

