

Touch-LED-Dimmer DIM-1, 12-24 V DC, 6 A - silber

Artikel-Nr.: AM5481
EAN13: -
HS kód: 94059900



Produktvarianten:

Produktparameter:

Spannung: 12-24 V DC
Ausgangsstrom: 6 A
Verbinder: 5,5x2,1 mm
Abdeckung: IP20
Hintergrundbeleuchtung: Blau

Beschreibung des Produkts:

Der DIM-1 Touch-LED-Dimmer ist eine elegante und äußerst praktische Lösung zum Steuern und stufenlosen Dimmen von LED-Streifen und LED-Lampen mit 12 V oder 24 V Gleichstrom. Ein kurzes Antippen schaltet das Licht ein oder aus, ein längeres Gedrückthalten regelt die Helligkeit stufenlos von 5 bis 100 %. Dank des Metallknopfes mit beleuchtetem Ring eignet er sich ideal für Möbel, Regale, Küchenschränke und moderne Einrichtungen.

Technische Spezifikationen

- Modell: DIM-1
- Gerätetyp: Touch-LED-Dimmer
- Versorgungsspannung: DC 12-24 V
- Maximaler Ausgangsstrom: 6 A
- Maximale Leistung: 72 W bei 12 V / 144 W bei 24 V
- Anzahl der Kanäle: 1
- Steuerungstyp: PWM
- Steuerung: Kapazitiver Touchscreen
- Hintergrundbeleuchtung: blau
- Funktion: Kurzes Berühren zum Ein-/Ausschalten, langes Berühren zum Dimmen
- Anschlüsse: DC-Buchse 5,5 x 2,1 mm (Eingang/Ausgang)
- Durchmesser der Befestigungsbohrung: 16 mm
- Durchmesser der vorderen Tasten: 17,8 mm
- Kabellänge: 185 mm
- Gehäusematerial: Metall + ABS
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 25 g

Funktionen und Merkmale

- Intuitive Touch-Steuerung ohne mechanische Tasten
- Stufenloses Dimmen von LED-Streifen im Bereich von 5-100 %
- Mit einer kurzen Berührung ein- und ausschalten.
- Beleuchteter Knopfring zur einfachen Orientierung im Dunkeln
- Speicherung des letzten Helligkeitspegels
- Kompakte Abmessungen, geeignet für die Unterputzmontage
- Keine Programmierung erforderlich, sofort einsatzbereit.

Ideal für

- LED-Streifen in Küchenschränken
- Regale und Vitrinenbeleuchtung
- Nachttisch- und Nachtlichter
- Möbel und dekorative LED-Installationen
- Moderne Inneneinrichtungen mit Schwerpunkt auf Design

Packungsinhalt

- 1 x Touch-LED-Dimmer DIM-1

Warum sollten Sie sich für dieses Produkt entscheiden?

- Elegantes Metalldesign mit Leuchtring
- Hohe Belastbarkeit bis zu 6 A
- Unterstützung für 12-V- und 24-V-LED-Systeme
- Einfache Installation mit DC-Anschlüssen
- Komfortabler und leiser Betrieb ohne mechanischen Verschleiß

