

USB-Ladegerät 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, Modell RS-45PQ (schwarz/weiß)

Produktcodes:

Artikel-Nr.: AM4704

EAN13: -

HS kód: 85044090

Produktparameter:

Eingangsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Leistung: 45 W



Produktvarianten:

Farbe: Weiß, Schwarz

Beschreibung des Produkts:

Kompaktes USB-Netzteil zum Laden von Mobiltelefonen, Tablets und anderen Geräten über USB. Es verfügt über zwei Ausgänge (USB-C und USB-A) und unterstützt Schnellladen über USB-C Power Delivery und USB-A Quick Charge. Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

Technische Spezifikationen

- Modell: RS-45PQ
 - Farbe: Weiß / Schwarz
 - Maximale Leistung: 45 W
 - Eingang: 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, max. 0,8 A.
 - Ausgänge: 1× USB-C, 1× USB-A
 - USB-C (PD): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (max. 45 W)
 - USB-C (PPS): 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
 - USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (max. 18 W)
 - Stecker: EU / US / UK (je nach Version)
 - Abmessungen: 47 × 40 × 61 mm
-

- Gewicht: 160 g

Funktionen und Merkmale

- Unterstützung für schnelles Laden: USB Power Delivery (USB-C) und Quick Charge (USB-A)
- Zwei unabhängige Ladeanschlüsse zum gleichzeitigen Anschließen von zwei Geräten
- Schutzfunktionen: Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss, Überhitzung
- Gehäusematerial: PC mit erhöhter Flammbeständigkeit

Ideal für

- Laden Sie Smartphones und Tablets über USB-C oder USB-A auf.
- Geräte, die eine USB-C-Stromversorgung von bis zu 45 W benötigen
- Ideal für unterwegs dank breitem Eingangsspannungsbereich von 100-240 V AC

Packungsinhalt

- 1× RS-45PQ USB-Netzladegerät (schwarz oder weiß)

Warum sollten Sie sich für dieses Produkt entscheiden?

- Klar definierte Ausgabeprofile für USB-C PD einschließlich PPS
- USB-C- und USB-A-Kombination für Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten
- Integrierte Schutzfunktionen für einen stabilen Betrieb und den Schutz angeschlossener Geräte

Installations- und Bedienungsanleitung

- Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an, die zum verwendeten Stecker passt.
- Für schnelles Laden verwenden Sie ein hochwertiges Kabel, das für den erforderlichen Strom und Modus (PD/QC/PPS) ausgelegt ist.
- Wenn Sie beide Anschlüsse gleichzeitig verwenden, beachten Sie bitte, dass die verfügbare Leistung zwischen den angeschlossenen Geräten aufgeteilt wird.

Sicherheitshinweis

- Das Gerät ist für den Einsatz in einem 100–240-V-Wechselstromnetz vorgesehen. Unsachgemäße Handhabung kann zu einem Stromschlag führen.
 - Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn die Abdeckung oder der Stecker beschädigt ist.
 - Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, decken Sie das Ladegerät
-

während des Betriebs nicht ab und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

Galerie:

