

Jännitemuunnin 12 V:sta 24 V:iin, 5 A, 120 W, IP68

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8281

EAN13: -

HS-koodi: 85044090



Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 12 V DC

Lähtöjännite: 24 V DC

Lähtövirta: 5 A

Lähtöteho: 120 W

Kattavuus: IP68

Elinikäinen: 100 000 tuntia

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Laadukas DC/DC-muunnin 12V DC:stä 24V DC:hen max. 5A.

Laite laitteiden syöttämiseen 24 V:n jännitteelle paikoissa, joissa on vain 12 V:n akku tai muu 12 V:n lähde. Laajimmin sitä käyttävät kuorma-auton- ja linja-autonkuljettajat, joilla on 24 V:n sähkölaitteita ja jotka haluavat käyttää niitä omassa ajoneuvossaan tai muualla 12 V:n akun kanssa.

Erittäin laaja tulojännitealue.

Tulojännite: 12 V DC (vaihteluväli 10-23 V DC)

Lähtöjännite: 24 V DC, max. 5A

Hyötysuhde: 92 %

Kuormittamaton kulutus: max.

60mA

Suojaus ylikuormitusta, ylijännitettä, ylikuumentumista ja oikosulkua vastaan

Alumiinirakenne, jossa on lämpöä haihduttava nauha

Sertifikaatit.

Galerie:

