

Jännitemuunnin 36V:sta 12V:ksi, 30A, 360W, IP68

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM6142

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 36 V DC

Lähtöjännite: 12 V DC

Lähtövirta: 30 A

Lähtöteho: 360 W

Kattavuus: IP68

Elinikäinen: 100 000 tuntia



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Laadukas DC/DC-muunnin 36V DC:stä 12V DC:hen max. 30A.

Laite 12 V:n laitteiden virransyöttöön paikoissa, joissa on 36 V:n virtalähde, esimerkiksi CNC-koneissa.

Tulojännite: 36 V DC (vaihteluväli 28-50 V DC)

Lähtöjännite: 12V DC, max. 30A

Hyötysuhde: 94%

Kuormittamaton kulutus: max.

200mA

Suojaus ylikuormitusta, ylijännitettä, ylikuumentumista ja oikosulkua vastaan

Alumiinirakenne, jossa on lämpöä haihduttava nauha

Sertifikaatit.

Galerie:

