

Virtalähde 3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V DC, 30W, säädettävä

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM8937

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite: 3-12 V DC

Lähtövirta: 2,5 A

Lähtöteho: 30 W

Kaapelin pituus: 120 cm

Liitin: Aseta

Kattavuus: IP20



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Plug-in-adapteri säädettävällä lähtöjännitteellä ja yleisellä liitinsarjalla on ihanteellinen valinta niille, jotka etsivät joustavaa ja luotettavaa ratkaisua erilaisten elektronisten laitteiden virransyöttöön ja lataamiseen. Tämä sovitin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden valita useita säädettäviä lähtöjännitteitä, mikä varmistaa yhteensopivuuden useiden eri laitteiden kanssa. Kompaktin rakenteensa ja yleisen liitinsarjansa ansiosta tämä sovitin on ihanteellinen matkakumppani, jonka avulla voit helposti vaihtaa erityyppisten laitteiden välillä ilman, että tarvitset useita erilaisia latureita. Olitpa kotona, toimistossa tai liikkeellä, tämä pistokevirtalähde tarjoaa mukavuutta, monipuolisuutta ja tehokkuutta elektronisten laitteiden virransyötössä.

Tulojännite: 100-240 V AC, 50-60 Hz.

Lähtöjännite: 3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V DC, max 2,5A

Lähtö 2: USB-tyyppi A, 5V, 2,1A

Liittimet:

5,5 x 2,5 mm

5,5 x 2,1 mm
4,0 x 1,7 mm
3,5 x 1,35 mm
3,0 x 1,1 mm
2,5 x 0,7 mm
micro USB (uros)
ruuviliitin

Positiivinen napa on aina sisäkuoressa.

Pakkauksen sisältö: adapteri, 8 liitinsarja, jännitteenvaihtoavain

Galerie:

