

Jännitteenmuunnin 30-60V:sta 36V:iin, 5A, 180W, IP68

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM1653
EAN13: 8595684600032
HS-koodi: 85044090

Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 30-60 V DC
Lähtöjännite: 36 V DC
Lähtövirta: 5 A
Lähtöteho: 180 W
Kattavuus: IP68
Elinikäinen: 100 000 tuntia



Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

Korkealaatuinen stabiloitu DC/DC-muunnin, jonka tulojännite on 30-60 V DC - 36 V DC, maks. 5 A.

Erittäin laaja tulojännitealue.

Tulojännite: 36 V DC, 48 V DC (alue 30-60 V DC)
Lähtöjännite: 36 V DC, maks. 5 A
Hyötysuhde: 93%
Tyhjäkäyntivirrankulutus: maks. 70mA
Suojaus ylikuormitusta, ylijännitettä, ylikuumenemista ja oikosulkua vastaan
Alumiinirakenne, jossa on lämmönpoistoa parantavat rivat
Sertifikaatit: CE, ROHS
Käyttölämpötila: -40~+80°C
Ympäristön kosteus: 0-95 %
Suojausluokka: IP68
Koko: 74x74x32mm

Paino: 275 g

Galerie:

