

# Toroidimuuntaja, 12 V AC, 5 A, 60 VA

## Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM9595

EAN13: -

HS-koodi: 85044090

## Tuotteen parametrit:

Tulojännite: 230 V AC

Lähtöjännite: 12 V AC

Lähtövirta: 5 A

Esitys: 60 VA

Taajuus: 50-60 Hz

Kattavuus: IP00



## Tuotevaihtoehdot:

## Tuotteen kuvaus:

Toroidimuuntaja, jonka lähtöjännite on 12 V AC ja virta 5 A, on suunniteltu syöttämään laitteita, joilla on korkea virrankulutus. Toroidirakenteensa ansiosta se tarjoaa korkean hyötysuhteen, pienet häviöt ja minimaaliset sähkömagneettiset häiriöt. Vakaan toiminnan ja kompaktin rakenteensa ansiosta se sopii teollisuussovelluksiin, ohjausjärjestelmiin ja teknisiin projekteihin.

## Tekniset tiedot

- Teho: 60VA
- Tulojännite (ensisijainen jännite): 230 V AC
- Tulotaajuus: 50 / 60 Hz
- Lähtöjännite (toisiojännite): 12 V AC
- Lähtövirta (suurin toisiojännitevirta): 5 A
- Rakenne: toroidimuuntaja
- Suojausluokka: IP00
- Mitat: 90x90x50mm
- Kiinnitysreikien väli peltialustassa: 80x80mm

- Paino: 1250 g

### Toiminnot ja ominaisuudet

- Toroidisydän, jolla on korkea hyötysuhde ja pienet häviöt
- Erittäin vähän sähkömagneettisia häiriöitä
- Hiljainen toiminta ilman tärinää ja mekaanista hurinaa
- Värikoodatut johtimet helppoa johdotusta varten
- Ensiö- ja toisiokäämien galvaaninen erotus
- Sopii pitkäaikaiseen ja jatkuvaan käyttöön

### Ihanteellinen

- Virtalähde ohjaus- ja automaatiojärjestelmille
- Rele- ja tehokytkenäpiirit
- LED-virtapiirit ja apulähteet
- Äänilaitteet ja tehovahvistimet
- Teolliset ja tekniset sovellukset

### Pakkauksen sisältö

- Toroidimuuntaja 12 V AC / 5 A

### Miksi valita tämä tuote?

- Suuri 60 VA:n teho kompakteissa mitoissa
- Vakaa lähtöjännite myös täydellä kuormalla
- Pitkä käyttöikä ja korkea käyttöluotettavuus
- Helppo asennus laitteisiin ja kaappeihin
- Sopii ammattimaiseen ja tekniseen käyttöön

### Galerie:

