

Kosketus-LED-himmennin DIM-1, 12-24 V DC, 6A - hopea

Tuotekoodit:

Tuotekoodi: AM5481

EAN13: -

HS-koodi: 94059900



Tuotteen parametrit:

Jännite: 12-24 V DC

Lähtövirta: 6 A

Liitin: 5,5x2,1 mm

Kattavuus: IP20

Taustavalo: Sininen

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen kuvaus:

DIM-1-kosketus-LED-himmennin on tyylikäs ja erittäin käytännöllinen ratkaisu 12 V tai 24 V tasavirralla toimivien LED-nauhojen ja LED-lamppujen ohjaamiseen ja tasaiseen himmentämiseen. Lyhyt kosketus kytkee valon päälle tai pois päältä, pidempi painallus säättää kirkkautta jatkuvasti 5-100 %:n välillä. Metallisen etupainikkeen ja taustavalaistun renkaan ansiosta se sopii erinomaisesti huonekaluille, hyllyille, keittiökaapeille ja moderneille sisustuksille.

Tekniset tiedot

- Malli: DIM-1
 - Laitetyyppi: Kosketus-LED-himmennin
 - Syöttöjännite: DC 12-24 V
 - Suurin lähtövirta: 6 A
 - Suurin teho: 72 W 12 V:n jännitteellä / 144 W 24 V:n jännitteellä
 - Kanavien lukumäärä: 1
 - Ohjaustyyppi: PWM
 - Ohjaus: Kapasitiivinen kosketusnäyttö
 - Taustavalo: sininen
-

- Toiminto: lyhyt kosketus ON/OFF, pitkä kosketus himmennys
- Liittimet: DC-liitin 5,5 × 2,1 mm (tulo/lähtö)
- Kiinnitysreiän halkaisija: 16 mm
- Etupainikkeen halkaisija: 17,8 mm
- Kaapelin pituus: 185 mm
- Rungon materiaali: Metalli + ABS
- Suojausluokka: IP20
- Paino: 25 g

Toiminnot ja ominaisuudet

- Intuitiivinen kosketusohjaus ilman mekaanisia painikkeita
- LED-nauhojen jatkuva himmennys 5–100 %:n välillä
- Kytke päälle ja pois yhdellä lyhyellä kosketuksella
- Valaistu painonappirengas helpottaa orientointia pimeässä
- Viimeisimmän kirkkaustason muisti
- Kompaktit mitat sopivat uppoasennukseen
- Ei vaadi ohjelmointia, heti käyttövalmis

Ihanteellinen

- LED-nauhat keittiökaapeissa
- Hyllyjen ja vitriinien valaistus
- Yö- ja sängynpuolen valot
- Huonekalut ja koristeelliset LED-asennukset
- Moderni sisustus, jossa painotetaan muotoilua

Pakkauksen sisältö

- 1× kosketus-LED-himmennin DIM-1

Miksi valita tämä tuote?

- Elegantti metallinen muotoilu valaistulla renkaalla
- Suuri kuormituskapasiteetti jopa 6 A
- Tuki 12 V:n ja 24 V:n LED-järjestelmille
- Helppo asennus DC-liittimien ansiosta
- Mukava ja hiljainen käyttö ilman mekaanista kulumista

Galerie:



