

AQ-TC01 - Contrôleur d'éclairage LED pour aquarium, 12-24 V CC

Codes produits :

Référence AM9160

EAN13 : -

CUP : 85395200

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 12-24 V DC

Performance: 240 W

Couverture: IP20

Max. courant: 20 A



Attributs du produit :

Description du produit :

Le programmeur horaire AQ-TC01 est conçu pour la gestion intelligente de l'éclairage LED d'aquarium. Il permet de simuler le cycle jour/nuit naturel, de moduler l'intensité lumineuse de chaque circuit et de modifier automatiquement les ambiances lumineuses sur 24 heures. Grâce à ses huit canaux de sortie indépendants, il offre une grande flexibilité pour le contrôle de différents types d'éclairage LED dans les aquariums et autres applications décoratives.

Spécifications techniques

- Modèle : AQ-TC01
- Tension d'alimentation : 12-24 V CC
- Nombre de canaux de sortie : 8
- Courant maximal par canal : 3 A
- Puissance maximale totale : 240 W
- Puissance de charge recommandée : 120-240 W
- Type de charge : éclairage LED 12-24 V CC (tension constante)
- Commandes : programmes horaires, boutons manuels
- Matériau du boîtier : plastique ABS
- Couleur : blanc

- Dimensions : 105 x 72 mm
- Alimentation : CC
- Poids : 145 g
- Protection : IP20

Fonctions et caractéristiques

- Simulation du cycle jour/nuit (aube, jour, crépuscule, nuit)
- Programmation horaire sur 24 heures avec plusieurs modes d'éclairage
- Réglage continu de la luminosité et de l'atténuation des canaux individuels
- 8 sorties contrôlées indépendamment pour différents circuits LED
- Écran LCD clair affichant l'heure actuelle et l'état de la chaîne
- Commande par boutons intégrés
- Possibilité de configurer et de télécharger des programmes à l'aide d'une clé USB
- Prise en charge de la synchronisation de l'heure et du chargement rapide des paramètres

Idéal pour

- Contrôle de l'éclairage LED de l'aquarium
- Simuler les conditions d'éclairage naturel pour les poissons et les plantes
- Projets de LED à faire soi-même avec contrôle du temps
- Éclairage décoratif et thématique à plusieurs canaux lumineux

Contenu de l'emballage

- 1 contrôleur LED horaire pour aquarium AQ-TC01
- 1 clé USB contenant le logiciel de configuration
- 1 câble USB Type-C
- Accessoires de montage et de connexion

Pourquoi choisir ce produit ?

- Contrôle précis et automatique de l'éclairage sans intervention manuelle
 - Grande flexibilité grâce à 8 canaux et des réglages individuels
 - Des transitions lumineuses douces, respectueuses des animaux et des plantes
 - Configuration facile et fonctionnement intuitif
 - Solution fiable pour le fonctionnement à long terme de l'éclairage d'aquarium
-

Galerie de produits :

