

# Variateur tactile LED DIM-1, 12-24 V CC, 6 A - argent

## Codes produits :

Référence AM5481

EAN13 : -

CUP : 94059900



## caractéristiques du produit :

Tension: 12-24 V DC

Courant de sortie: 6 A

Connecteur: 5,5x2,1 mm

Couverture: IP20

Rétroéclairage: Bleu

## Attributs du produit :

## Description du produit :

Le variateur tactile LED DIM-1 est une solution élégante et très pratique pour contrôler et faire varier en douceur l'intensité des rubans et lampes LED alimentés en 12 V ou 24 V CC. Une brève pression allume ou éteint la lumière, tandis qu'une pression prolongée permet de régler la luminosité de 5 à 100 %. Grâce à son bouton métallique en façade avec anneau rétroéclairé, il est idéal pour les meubles, les étagères, les placards de cuisine et les intérieurs modernes.

## Spécifications techniques

- Modèle : DIM-1
  - Type d'appareil : Variateur LED tactile
  - Tension d'alimentation : CC 12-24 V
  - Courant de sortie maximal : 6 A
  - Puissance maximale : 72 W à 12 V / 144 W à 24 V
  - Nombre de canaux : 1
  - Type de contrôle : PWM
  - Commande : tactile capacitive
  - Rétroéclairage : bleu
-

- Fonction : marche/arrêt par simple pression, variation d'intensité par simple pression prolongée
- Connecteurs : prise CC 5,5 × 2,1 mm (entrée/sortie)
- Diamètre du trou de fixation : 16 mm
- Diamètre du bouton avant : 17,8 mm
- Longueur du câble : 185 mm
- Matériaux du boîtier : Métal + ABS
- Degré de protection : IP20
- Poids : 25 g

### **Fonctions et caractéristiques**

- Commande tactile intuitive sans boutons mécaniques
- Gradation continue des rubans LED dans la plage de 5 à 100 %
- Allumer et éteindre d'une simple pression
- Anneau lumineux pour une orientation facile dans l'obscurité
- Mémorisation du dernier niveau de luminosité
- Dimensions compactes adaptées à une installation encastrée
- Aucune programmation requise, prêt à l'emploi immédiatement

### **Idéal pour**

- Bandes LED dans les meubles de cuisine
- Éclairage des étagères et des vitrines
- Lampes de chevet et veilleuses
- Mobilier et installations LED décoratives
- Intérieurs modernes mettant l'accent sur le design

### **Contenu de l'emballage**

- 1 variateur tactile LED DIM-1

### **Pourquoi choisir ce produit ?**

- Design élégant en métal avec anneau lumineux
- Capacité de charge élevée jusqu'à 6 A
- Prise en charge des systèmes LED 12 V et 24 V
- Installation facile grâce aux connecteurs CC
- Fonctionnement confortable et silencieux sans usure mécanique

### **Galerie de produits :**

---

