

Digitalni regulator brzine elektromotora 6,5-55V max 20A

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM6372

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri proizvoda:

Trenutno: 20 A

Ulazni napon: 6,5-55 V DC

Izlazna snaga: 1100 W

Pokriti: IP20



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Digitalni regulator brzine elektromotora s daljinskim upravljanjem

Raspon brzine od 0 do 100%,

Funkcija sporog pokretanja i iskorake (od 0 do 100% podesivo za 0 do 10 sekundi)

Ograničenje minimalne i maksimalne brzine (za ručnu regulaciju)

Tajmer rada motora (99 sati)

Start, stop ciklusa

Radni napon: 6,5-55V DC (12V, 24V, 36V, 48V, 55V DC)

Struja: max 20A

Maksimalna snaga: 1100W

Vlažnost okoline: 0~95%

Samo za unutarnju upotrebu

Veličina: 116x76x30mm

Montažna rupa: 109x70 mm

Težina: 95g

Priključci (opis s donje strane PCB-a):

NAPAJANJE + (6,5-55 V DC +, crveno)

NAPAJANJE - (GND, +, uzemljenje, crno)

MOTOR + (+ pol motora, crveni)

MOTOR - (- polovina motora, crna)

Galerija:

