

Punjač od 12V do 29.2V, 20A, 584W, IP65, tanki

Šifre proizvoda:

Šifra proizvoda: AM3905

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 12 V DC

Izlazni napon: 29,2 V DC

Izlazna struja: 20 A

Izlazna snaga: 584 W

Pokriti: IP65

Vijek trajanja: 100 000 sati



Varijante proizvoda:

Opis proizvoda:

Vrlo kvalitetan DC/DC pretvarač napona od 10-16V DC do 29.2V DC maksimalno 20A.

Ulazni napon: 12 V DC (raspon 10-16 V DC)

Ulazna struja: max. 64A ($V_{in}=10V$, $I_{out}=20A$)

Izlazni napon: 29,2 V DC, max 20A

Učinkovitost: 95,5%

Potrošnja bez opterećenja: max 32mA

Provjera ulaznog napona: Isključivanje ispod 10 V DC, oporavak na 11 V DC

ACC prebacivanje (10-16V DC = ON, 0-10V DC = OFF)

LED indikator: CRVENA (baterija s naponom) ZELENA (napunjena)

Zaštita od kratkog spoja

Osigurač ulaznog napona na 16V DC

Osigurač izlaznog napona min. 17V DC, maksimalno 32V DC

Zaštita od prenapona

Termički osigurač (preko 85°C)

Sve police osiguranja obnavljaju se automatski

Aluminijska konstrukcija s rebrima za odvođenje topline

Certifikati: CE, ROHS

Radna temperatura: -40 ~ +55°C

Vlažnost okoline: 0~95%

Zaštita: IP65

Veličina: 140x120x42.5mm

Težina: 1200g

Preporučeno ožičenje za ulaz: presjek 8 mm²

Preporučeni kablovi za izlaz: presjek 2 mm²

Galerija:

