

LED lépcsővezérlő 28 lépcsőfokhoz PIR érzékelőkkel

Termék kódok:

Termékkód: AM8446

EAN13: -

HS kód: 94059900



A termék jellemzői:

Feszültség: 12-24 V DC

Borító: IP22



Termékjellemzők:

Termékleírás:

Az RL-STEP-03 intelligens vezérlőt lépcsőházak LED-szalagjainak zökkenőmentes és automatikus vezérlésére tervezték. A/B mozgásérzékelők segítségével reagál az emberek be- és kilépésére, és lehetővé teszi az egyes lépcsőfokok elegáns, fokozatos megvilágítását és fényerő-szabályozását. Ideális megoldás modern belső terekbe, ahol a kényelem, a biztonság és az esztétikus megjelenés kombinációját szeretné elérni a világításban.

Műszaki adatok

- **Modell:** RL-STEP-03
- **Tápfeszültség:** DC 12-24 V
- **Maximális teljesítmény:** 420 W (max. 15 W lépésenként)
- **Csatornák száma:** 28 egyedileg vezérelhető kimenet
- **LED vezérlőfeszültség:** DC, állandó feszültség
- **Készenléti energiafogyasztás:** 1 W
- **Tok anyaga:** PC (tartós műanyag)
- **Szín:** fehér
- **Vezérlő méretei:** 204 × 82 × 30 mm
- **Távírányító méretei:** 130 × 44 mm
- **Érzékelő méretei:** átmérő 14 mm × hossz 30 mm
- **Érzékelőkábel hossza:** 1 m (hosszabbítókábel 5 m)

- **Védelem:** IP20 (beltéri használatra készült)
- **Súly:** 410 g

Funkciók és jellemzők

- A LED-szalagok fokozatos megvilágítása és fényerő-szabályozása lépcsőházba való belépéskor/kilépéskor
- Állítható lépésszám (1-28) távirányítóval
- 9 átmeneti sebességszint (150-1200 ms lépésenként)
- Állítható késleltetési idő és fényerő intenzitás
- Automatikus be-/kikapcsolás mozgásérzékelés alapján (A/B érzékelők)
- Különböző világítási stílusokhoz használható módok (egyenletes, szekvenciális stb.)
- LED kijelző minden beállításhoz (kék és piros jelződiódák)
- Könnyű vezérlés a mellékelt infravörös távirányítóval

Ideális a következőkhöz:

- Lépcsővilágítás családi házakban, lakásokban és kereskedelmi helyiségekben
- Folyosók, átjárók és lépcsőházak 12/24 V-os LED-szalagokkal
- Fényautomatizálás a tervezésben és az intelligens telepítésekben
- Modern belső terek, amelyek hatékony és energiatakarékos világítást igényelnek

A csomag tartalma

- 1x LED lépcsővilágítás-vezérlő RL-STEP-03
- 2x PIR érzékelő (A/B)
- 1x felhasználói kézikönyv

Miért válassza ezt a terméket?

- Elegáns és automatikus lépcsővilágítás-vezérlés sima indítással
- Egyszerű telepítés és beállítás a távirányító segítségével
- Akár 28 lépést és akár 420 W-os nagy teljesítményt is támogat
- 12 V-os és 24 V-os LED-szalagokkal kompatibilis
- Biztonságos alacsony feszültségű tápegység és hosszú élettartam
- Modern kialakítás, rejtett szereléshez és diszkrét vezetékezéshez

Termékgaléria:

