

AQ-TC01 - Akvárium LED világításvezérlő, 12-24 V DC

Termék kódok:

Termékkód: AM9160

EAN13: -

HS kód: 85395200

A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 12-24 V DC

Teljesítmény: 240 W

Borító: IP20

Max. jelenlegi: 20 A



Termékjellemzők:

Termékleírás:

Az AQ-TC01 programozható idővezérlő az akváriumok LED-es világításának intelligens vezérlésére szolgál. Lehetővé teszi a természetes napi ciklus szimulációját, az egyes világítási áramkörök sima fényerejének és világításának szabályozását, valamint a világítási jelenetek automatikus váltását 24 órán belül. Nyolc független kimeneti csatornájának köszönhetően nagy rugalmasságot biztosít a különféle LED-lámpák vezérlésében akváriumokban és más dekoratív alkalmazásokban.

Műszaki adatok

- Modell: AQ-TC01
- Tápfeszültség: 12-24 V DC
- Kimeneti csatornák száma: 8
- Maximális áram csatornánként: 3 A
- Teljes maximális teljesítmény: 240 W
- Ajánlott terhelés: 120-240 W
- Terhelés típusa: LED világítás 12-24 V DC (állandó feszültség)
- Vezérlés: időprogramok, manuális gombok
- Ház anyaga: ABS műanyag
- Szín: fehér

- Méretek: 105 × 72 mm
- Tápellátás: DC
- Súly: 145 g
- Védelem: IP20

Funkciók és jellemzők

- Nappali ciklus szimuláció (hajnal, nappal, alkonyat, éjszaka)
- 24 órás időprogram több világítási móddal
- Az egyes csatornák folyamatos fényerő- és fényerőszabályozása
- 8 függetlenül vezérelhető kimenet különböző LED áramkörökhöz
- Tiszta LCD kijelző az aktuális idővel és a csatorna állapotával
- Vezérlés integrált gombokkal
- Lehetőség programok konfigurálására és feltöltésére USB-meghajtó segítségével
- Időszinkronizáció és a beállítások gyors feltöltésének támogatása

Ideális a következőkhöz:

- Akvárium LED világításvezérlés
- Természetes fényviszonyok szimulálása halak és növények számára
- DIY LED projektek idővezérelttel
- Dekoratív és tematikus világítás több fénycsatornával

A csomag tartalma

- 1× AQ-TC01 akvárium időzítő LED vezérlő
- 1× USB meghajtó konfigurációs szoftverrel
- 1× USB Type-C kábel
- Szerelési és csatlakoztatási tartozékok

Miért válassza ezt a terméket?

- Precíz és automatikus világításvezérlés kézi beavatkozás nélkül
- Nagyfokú rugalmasság a 8 csatornának és az egyedi beállításoknak köszönhetően
- Sima fényátmenetek, amelyek kíméletesek az állatokkal és a növényekkel
- Egyszerű konfiguráció és intuitív kezelés
- Megbízható megoldás az akvárium világításának hosszú távú működtetésére

Termékgaléria:

