

USB töltő 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, RS-45PQ modell (fekete/fehér)

Termék kódok:

Termékkód: AM4704

EAN13: -

HS kód: 85044090

A termék jellemzői:

Bemeneti feszültség: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Teljesítmény: 45 W



Termékjellemzők:

Szín: fehér, Fekete

Termékleírás:

Kompakt hálózati USB töltő mobiltelefonok, táblagépek és egyéb eszközök tápellátásához és töltéséhez USB-n keresztül. Két kimenettel rendelkezik (USB-C és USB-A), és támogatja a gyors töltést USB-C Power Delivery és USB-A Quick Charge segítségével. Fekete vagy fehér színben kapható.

Műszaki adatok

- Modell: RS-45PQ
- Szín: fehér / fekete
- Maximális teljesítmény: 45W
- Bemenet: 100-240V AC, 50/60Hz, 0,8A max.
- Kimenetek: 1× USB-C, 1× USB-A
- USB-C (PD): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (max. 45 W)
- USB-C (PPS): 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
- USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (max. 18 W)
- Csatlakozó: EU / US / UK (verziótól függően)
- Méretek: 47 × 40 × 61 mm

- Súly: 160 g

Funkciók és jellemzők

- Gyorstöltés támogatása: USB Power Delivery (USB-C) és Quick Charge (USB-A)
- Két független töltőport két eszköz egyidejű csatlakoztatásához
- Védelem: túláram, túlfeszültség, alulfeszültség, rövidzárlat, túlmelegedés
- Héj anyaga: fokozott lángállóságú PC

Ideális a következőkhöz:

- Telefonok és táblagépek töltése USB-C vagy USB-A csatlakozón keresztül
- Akár 45 W-os USB-C tápellátást igénylő eszközök
- Utazás közbeni használatra a széles, 100-240 V AC bemeneti feszültségtartománynak köszönhetően

A csomag tartalma

- 1× RS-45PQ hálózati USB töltő (fekete vagy fehér)

Miért válassza ezt a terméket?

- Világosan meghatározott kimeneti profilok USB-C PD-hez, beleértve a PPS-t is
- USB-C és USB-A kombináció a széleskörű eszközkompatibilitás érdekében
- Integrált védelmi funkciók a csatlakoztatott eszközök stabil működéséhez és védelméhez

Telepítési és üzemeltetési utasítások

- Csatlakoztassa a töltőt egy olyan konnektorhoz, amelyik illeszkedik a használt csatlakozódugóhoz.
- Gyors töltéshez használjon minőségi kábelt, amelyet a szükséges áramerősséghez és üzemmódhoz (PD/QC/PPS) terveztek.
- Mindkét port egyidejű használata esetén vegye figyelembe, hogy a rendelkezésre álló teljesítmény megoszlik a csatlakoztatott eszközök között.

Biztonsági figyelmeztetés

- A készülék 100-240 V váltakozó áramú hálózatban használható. A nem megfelelő kezelés áramütést okozhat.
 - Ne használja a töltőt, ha a fedele vagy a csatlakozódugó sérült.
 - Biztosítsa a megfelelő szellőzést, ne takarja le a töltőt működés közben, és ne tegye ki nedvességnek.
-

Termékgaléria:

