

Termostato digitale XH-W3001 con sensore esterno -50°C - +110°C, 230V

Riferimento: AM9281

EAN13: -

UPC: 90321020



Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 220-240 V AC

Temperatura di partenza: -50°C - 110 °C

Copertura: IP22

Tipo di sonda: NTC 3950 10K, 1%

Descrizione del prodotto:

Il semplice termostato digitale con relè di uscita permette di controllare la temperatura da -50°C a 110°C con una risoluzione di 0,1°C. Ad esempio, il riscaldamento o il raffreddamento possono essere collegati a un'uscita. Sia il riscaldamento che il raffreddamento manterranno quindi la temperatura impostata sul termostato. Il termostato include un sensore di temperatura resistivo in un alloggiamento impermeabile in acciaio inox con protezione IP68. Alimentazione 230V AC.

Consumo di energia: 3W

Temperatura regolabile: -50°C ~ 110°C (risoluzione di 0,1°C)

Precisione di misurazione della temperatura: $\pm 1\%$

Sensore di temperatura: NTC resistivo, 10k Ω , 0,5%

Contatto di commutazione: 250V AC 10A (con carico resistivo!)

Tipo di contatto a relè: commutazione

Temperatura di esercizio: 0 ~ 60°C

Colore del display: rosso

Dimensioni: 60 x 45 x 30 mm

Accessori: sensore NTC impermeabile, 1m

ISTRUZIONI:

Premere il tasto up per visualizzare la temperatura di commutazione

Premendo a lungo il pulsante su, il valore lampeggia e può essere regolato.

Premendo il pulsante verso il basso si visualizza la temperatura di viaggio

Premendo a lungo il pulsante di discesa è possibile regolare il valore.

