

Controller LED RGB wireless, 12-24 V, con sincronizzazione RJ45

Codici prodotto:

Riferimento: AM0058

EAN13: -

UPC: 94059900

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 12-24 V DC

Copertura: IP22



Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Controller LED RGB avanzato a 3 canali con controllo RF wireless per il controllo RGB indipendente. Adatto per strisce LED, moduli o catene luminose a tensione costante. Grazie all'interfaccia RJ45 integrata, supporta la sincronizzazione di più unità in installazioni di grandi dimensioni.

Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione: DC 12V-24V (ampio intervallo)
- Potenza di uscita: 12 V: ≤ 360 W, 24 V: ≤ 720 W
- Uscita: 3 canali (RGB)
- Corrente di uscita: ≤ 10 A per canale
- Tipo di connessione: anodo comune
- Scala di colori: 256 livelli
- Livelli di velocità: 100 livelli
- Frequenza PWM: 400 Hz
- Consumo energetico in standby: 1 W
- Temperatura di funzionamento: da -20 a 60 °C
- Dimensioni: 91 x 88 x 24 mm
- Peso netto: 180 g
- Frequenza del telecomando: 433,92 MHz
- Gamma di controllo RF: ≤ 20 m

- Alimentazione del controller: 3x AAA, 1,5 V
- Lunghezza della rete di sincronizzazione (RJ45): max. 80 m tra le unità
- Numero di modalità: 18 (7 statiche, 11 dinamiche)

Funzioni e caratteristiche

- Controllo RF wireless con rotella touch e regolazione continua
- Memoria dell'ultima impostazione dopo un'interruzione di corrente
- Modalità: colori statici, dissolvenze graduali, transizioni a salto, strobo, ecc.
- Possibilità di tenere premuti continuamente i pulsanti per controllare la velocità o la luminosità
- Sincronizzazione perfetta di più unità tramite rete RJ45
- Nessun controllo direzionale: funziona anche attraverso gli ostacoli

Ideale per

- Strisce LED RGB, moduli LED e catene luminose
- Illuminazione interna, decorazioni e mobili
- Progetti architettonici con più zone
- Illuminazione sincrona di vetrine, hotel, hall, illuminazione di palcoscenici

Contenuto della confezione

- 1x Controller LED con sincronizzazione RJ45
- 1x telecomando RF touch (senza batterie)
- 1x manuale di istruzioni

Galleria del prodotto:

