

WL5 - sterownik LED 5 w 1 z WiFi

Kody produktów:

Kód produktu: AM3655
EAN13: 6970602180124
HS kód: 94059900

Parametry produktów:

Prąd: 6 A
Napięcie: 12-24 V DC
Pokrycie: IP40



Warianty produktów:

Opis wyrobu:

Mi-Light / MiBoxer bezprzewodowy uniwersalny sterownik przeznaczony do sterowania wszystkimi rodzajami taśm LED. Sterowanie może odbywać się za pomocą standardowego pilota, jak również bezpośrednio przez WiFi za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. Eliminuje to konieczność zakupu dodatkowych urządzeń do transmisji sygnału. Ten model urządzenia jest kompatybilny z Google Assistant i Amazon Alexa.

Specyfikacje:

Napięcie robocze: 12-24V DC.

Prąd wyjściowy: 6A/kanal

Całkowita moc wyjściowa: 15A max.

Sterowanie: 2.4Ghz Wi-Fi, 802.11b/g/n

Zasięg: do 30m w terenie zabudowanym, 100m w terenie otwartym

Oprogramowanie: Android (co najmniej wersja 2.3 z funkcją Wi-Fi), lub system iOS (wersja 4.3 lub wyższa)

Język aplikacji: angielski

Temperatura pracy: -30 - 55°C

Wymiary produktu: 124x38x23mm

Rozmiar opakowania: 125x39x29mm

Waga wraz z opakowaniem: 78g

Galerie:

