

Moduł przekaźnikowy RT1T, 12V, z opóźnieniem, NO

Kody produktów:

Kód produktu: AM4364

EAN13: -

HS kód: 85364190



Parametry produktów:

Napięcie: 12 V DC

Maks. prąd przełączania: 10 A

Maks. napięcie przełączania: 125V AC
/14 V DC

Warianty produktów:

Opis wyrobu:

Po podłączeniu napięcia przekaźnik otwiera się i zamyka po ustawionym czasie opóźnienia.

Ustawianie opóźnienia za pomocą DIP.

Regulowany czas przełączania od 300 ms do 60 sekund.

Napięcie zasilania: 12 V DC (5 V-15 V DC)

Prąd roboczy: 10 mA

Typ przekaźnika: Songe SRA-12VDC-CL

Maks. napięcie przełączania: 125V AC, 14V DC

















Maks. prąd przełączania: 10 A

Temperatura pracy: -20 do 70°C

Wymiary: 50x35x22mm

Waga: 20g

Galerie:

Symbol	Waga	Symbol	Waga	Symbol	Waga	Symbol	Waga
	0.35		1.35		3S		8S
	0.65		1.65		4S		16S
	0.85		3S		6S		24S
	1.5		2.5		8S		48S

