

Cer instalat - Set cablu optic cu sursa LED 32W RGBW, 835 bucati, 3 diametre, 5 metri

coduri de produs:

Referință: AM3379

EAN13: -

UPC: 94054210

Caracteristicile produsului:

Culoarea luminii: RGBW

Lungime: 5 m

Performanță: 32 W

Tip: End Glow

Numărul de fire: 835

Bluetooth: Da



Atributele produsului:

Descriere produs:

Set cer instalat de 32W cu telecomandă RF și opțiune de control bluetooth, 835 bucăți de fibre de diferite diametre. Schimbarea simplă a culorii datorită controlerului RF fără fir cu 5 moduri (o culoare, 7 culori intermitent, 3 culori stroboscopice, culori intermitente graduale, amestecare lentă a 7 culori) pentru toate modurile, viteza sau luminozitatea pot fi ajustate. Sursa are o funcție de pâlpâire.

Lungimea cablurilor optice: 5 metri

Diametrul firelor optice: 0,75 mm (600 buc), 1,0 mm (200 buc), 1,5 mm (35 buc)

Număr de cabluri de fibră optică din set: 835 buc

Diametru maxim de îndoire: 80 mm

Temperatura de lucru: -20°C până la 50°C

Temperatura de lucru a cablurilor optice: -50°C până la 85°C

Indicele de refracție: 1,402

Culoare luminii: RGB+W

Putere: 32W

Bluetooth: DA

Opțiune de atenuare: DA

Dimensiunea sursei de lumină: 150x150x86mm

Protectie la sursa: IP22

Dimensiune controler: 85x52x7mm

Tensiune de intrare: 12V DC, posibilitate de alimentare folosind convertorul inclus de la 86-265VAC la 12VDC. Sau un invertor industrial achiziționat. În acest fel, se poate asigura securitatea maximă împotriva energiei electrice. scurtcircuit din cauza posibilei umiditate crescută.

Continutul pachetului:

1x sursa de lumina 32W

1x telecomandă RF

1x convertor de tensiune DC 12V

1x pachet de cablu de fibră optică

Galerie de produse:

