

Napajalnik za 3-4 kos 3W LED diod, 9-14V, 650mA

Koda izdelka: AM1309
EAN13: -
HS kód: 85044090



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 85-277 V AC, 50/60 Hz
Izhodna napetost: 9-14V DC
Izhodni tok: 650 mA
Izvedba: 9-12 W

Opis izdelka:

Zanesljiv napajalnik, zasnovan za LED diode z močjo od 3 × 3 W do 4 × 3 W. Zagotavlja stabilen tok 650 mA in varno delovanje LED osvetlitve brez utripanja. Idealen za vgradnjo v reflektorje, stropne plošče ali dekorativne razsvetljave.

Tehnične specifikacije

- **Model:** QH-10L03-4X3W
- **Vhodna napetost:** AC 85-277 V / 50-60 Hz
- **Izhodna napetost:** DC 9-14V
- **Izhodni tok:** 650 mA ± 5 %
- **Moč:** 9-12 W
- **Dimenzije:** 56 × 32 × 22 mm
- **Učinkovitost:** ≥ 85 %
- **Zaščita:** IP40
- **Certifikat:** CE, FCC

Funkcije in lastnosti

- Stabiliziran izhodni tok za zaščito LED diod pred preobremenitvijo.
- Univerzalno vhodno območje 85-277 V AC omogoča uporabo po vsem svetu.
- Vgrajena zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo in pregrevanjem.
- Kompaktno plastično ohišje z enostavno montažo.
- Barvno kodirane žice za hitro in varno povezavo – modra in rjava (AC IN), rdeča in bela (DC OUT).

Idealno za

- Napajalnik za 3 W LED diode (3-4 kosi zaporedno).
- LED reflektorji, stropne luči in svetlobne plošče.
- Oglaševalska, dekorativna in arhitekturna razsvetljava.
- Montaža domače in profesionalne razsvetljave.

Vsebina paketa

- 1 x LED gonilnik QH-10L03-4X3W – 650 mA

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Visoka učinkovitost in stabilen izhod za daljšo življenjsko dobo LED diode.
- Varno delovanje zahvaljujoč večstopenjski zaščiti.
- Široka združljivost z 9-12W LED čipi in moduli.
- Kompaktne dimenzije in majhna teža za enostavno integracijo.
- Idealna izbira za zanesljivo napajanje LED-sijalk v profesionalnih inštalacijah.

