

Mini RGB LED krmilnik žični, 12-24 V, 12 A, 3 gumbi, DC priključek

Koda izdelka: AM9656

EAN13: -

HS kód: 94059900



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Napetost: 12-24 V DC

Priključek: 5,5x2,1 mm

Pokritost: IP20

Opis izdelka:

Mini 3-gumbni RGB LED krmilnik je kompaktna krmilna enota za RGB LED trakove s 4-pinskim konektorjem. Omogoča hitro nastavitve barve, načinov in hitrosti/svetilnosti neposredno na kablu brez potrebe po daljinskem upravljalniku – idealno za preproste in zanesljive namestitve.

Tehnične specifikacije

- Vhodna napetost: DC 12-24 V
- Največji izhodni tok: 12A
- Največja moč: 144 W (12 V) / 288 W (24 V)
- Upravljanje: 3 gumbi (NAČIN / HITROST (ZATEMNITEV) / BARVA)
- Napajalni priključek: DC 5,5 × 2,1 mm (ženski)
- LED priključek: 4-pinski RGB (ženski)
- Skupna dolžina: 155 mm
- Dimenzije krmilnika: 55 mm × 11 mm × 5 mm
- Dolžina kabla: 65 mm
- Teža: 20 g
- Zaščita: IP20 (primerno za notranjo uporabo)

Funkcije in lastnosti

- **BARVA** – preklapljanje statičnih barv RGB
- **HITROST / SVETLOST** – nadzor hitrosti in svetlosti učinka, tudi funkcija vklopa/izklopa
- **NAČIN / DEMO** – dinamični učinki, prehodi, utripanje in demo načini
- Podpora za do 19 dinamičnih načinov
- Primerno za vse RGB LED trakove s 4-pinskim konektorjem
- Pomnilnik zadnje nastavitve po izklopu
- Zelo tanko ohišje – enostavna namestitev tudi v omejenih prostorih

Idealno za

- LED RGB trakovi v domovih
- Osvetlitev kuhinjskih omaric
- Dizajnerska osvetlitev pohištva
- Omare, vitrine, police in dekorativni projekti
- Enostavna namestitev brez potrebe po daljinskem upravljalniku

Vsebina paketa

- 1x Mini RGB LED krmilnik

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Zelo kompaktne dimenzije za profesionalne in domače montaže
- Enostavno upravljanje neposredno na kablu – brez zapletenih kontrol
- Združljivost z običajnimi RGB LED trakovi
- Visoka moč do 288 W pri 24 V
- Hitra namestitev in zanesljivo delovanje

