

Senzorsko stikalo za vrata DS-1, 12-24 V DC, 6 A

Koda izdelka: AM2098
EAN13: -
HS kód: 85364190



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Napetost: 12-24 V DC
Barva: Črno
Pokritost: IP20
Največji tok: 6 A

Opis izdelka:

Kompaktni senzor za vrata DS-1 se uporablja za samodejni vklop in izklop LED osvetlitve ob odpiranju ali zapiranju vrat. Najpogosteje se uporablja za LED trakove v pohištvu, kuhinjskih elementih, omarah, vitrinah ali tehničnih omarah. Zahvaljujoč preprosti povezavi z enosmernimi konektorji je namestitev hitra in brez spajkanja.

Tehnične specifikacije

- Model: DS-1
- Napajalna napetost: DC 12-24 V
- Največji preklopni tok: 6 A
- Največja moč: 72 W pri 12 V / 144 W pri 24 V
- Vrsta senzorja: infrardeči senzor za vrata
- Preklopna razdalja: 0-3 mm
- Material ohišja: ABS plastika
- Dimenzije modula: 32 × 16 mm
- Skupna dolžina kabla: 187 mm
- Dolžina enosmernega kabla: 155 mm
- Priključki: DC vtičnica 5,5 × 2,1 mm (moški + ženski)
- Stopnja zaščite: IP20
- Teža: 20 g

Funkcije in lastnosti

- Samodejni vklop LED osvetlitve ob odpiranju vrat
- Samodejni izklop osvetlitve, ko so vrata zaprta
- Brezkontaktno infrardeče zaznavanje
- Nizka poraba energije
- Kompaktne dimenzije, primerne za skrito montažo
- Priklop in uporaba brez programiranja
- Združljivo z večino 12V in 24V LED trakov in LED luči

Idealno za

- Kuhinjske omarice in delovne plosče
- Omare in vgradno pohištvo
- Vitrine in prodajne police
- Tehnične in razdelilne omare
- LED trakovi v domovih in poslovnih prostorih

Vsebina paketa

- 1x senzorsko stikalo za vrata DS-1

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Preprosta in zanesljiva rešitev za avtomatsko upravljanje LED osvetlitve
- Visoka nosilnost do 6 A
- Širok razpon napajalne napetosti 12-24 V
- Hitra namestitev brez orodja ali spajkanja
- Elegantna in diskretna oblika, primerna za notranjo uporabo

