

USB-A napájací kábel 2pin, 100 cm

Kódy produktov:

Kód produktu: AM6338

EAN13: -

HS kód: 85444220

Parametry produktu:

Dĺžka: 100 cm

Konektor: USB typ A

Max. prúd: 6 A



Varianty produktu:

Farba: Biela, Čierna

Popis produktu:

Napájací kábel s konektorom USB-A 2.0 na jednej strane a dvoma voľnými vodičmi na strane druhej slúži na privedenie jednosmerného napájania k zariadeniu alebo modulu s priamym vodičovým pripojením. Prevedenie s dĺžkou 100 cm je dostupné v bielej a čiernej variante. Kábel je vhodný pre napájacie aplikácie, kde je požadované jednoduché pripojenie z USB portu na dva vodiče bez dátovej komunikácie.

Technické špecifikácie

- Konektor: USB-A samec
- Štandard konektora: USB 2.0
- Dĺžka kábla: 100 cm
- Počet vodičov: 2
- Farba vodičov: červená a čierna
- Farba pláštka kábla: biela alebo čierna
- Typ výstupu: voľné vodiče bez zakončenia
- Určenie: napájací kábel pre jednosmerné napájanie
- Menovité napätie: max. 24 V
- Materiál vodiča uvedený na podklade: pocínovaná meď
- Izolačný materiál uvedený na podklade: PVC
- Prúd: max. 2 A (24V) max. 6A (5V)
- Označenie polarity na obrázku: červený vodič kladný, čierny vodič

záporný

Funkcie a vlastnosti

- USB-A konektor umožňuje napájacie pripojenie z kompatibilného USB zdroja alebo portu.
- Dva samostatné výstupné vodiče sú určené na priame zapojenie do zariadenia, svorkovnice alebo napájacieho vstupu.
- Kábel je určený na prenos napájania, nie na dátové prepojenie.
- PVC plášť zaisťuje mechanickú ochranu vodičov a ohybnosť kábla.
- Prevedenie v dvoch farebných variantoch umožňuje zladenie s inštaláciou alebo zariadením.

Ideálne pre

- Napájanie menších DC zariadení z USB zdroja
- LED aplikácie a svetelné prvky napájané jednosmerným napätím
- CCTV príslušenstvo
- Malé ventilátory a drobné elektronické zariadenia
- Servisné, vývojové a montážne použitie

Obsah balenia

- 1x USB-A napájací kábel s dvoma voľnými vodičmi, dĺžka 100 cm

Prečo zvoliť tento produkt

- Jednoduché riešenie pre prevod z USB-A konektora na dvojvodičové napájanie.
- Dĺžka 100 cm poskytuje väčší inštalačný dosah ako krátke prepojky.
- Voľné vodiče umožňujú prispôbenie spôsobu zakončenia konkrétnej aplikácii.
- K dispozícii je biela aj čierna varianta pre rôzne typy inštalácií.

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred pripojením overte polaritu vodičov a požiadavky napájaného zariadenia.
- Kábel používajte iba na napájanie zariadenia zodpovedajúceho jednosmerného napätia.
- Voľné konce vodičov je nutné pri montáži správne zaizolovať alebo zakončiť vhodným spôsobom.
- Pripájajte iba k zdroju, ktorý zodpovedá požadovanému napätiu a prúdovému odberu zariadenia.

Bezpečnostné upozornenie

- Nesprávne zapojenie polarity môže spôsobiť poškodenie napájaného zariadenia.
-

- Neizolované voľné vodiče nesmú prísť do vzájomného kontaktu, hrozí skrat.
- Kábel nepoužívajte s poškodenou izoláciou, konektorom alebo vodičmi.
- Montáž a zapojenie vykonávajte pri odpojenom napájaní.
- Ak je kábel integrovaný do zariadenia alebo pevnej inštalácie, zapojenie má vykonávať osoba so zodpovedajúcou odbornosťou.

Galerie:

