

Poistkový blok QR1714 pre 6 nožových poistiek, 32 V DC

Kódy produktov:

Kód produktu: AM4674

EAN13: -

HS kód: 85361000

Parametry produktu:

Prúd: 100 A

Menovité napätie: 32 V



Varianty produktu:

Popis produktu:

Poistkový blok QR1714 slúži na rozvod a istenie viacerých jednosmerných elektrických okruhov v automobilovej, lodnej a ďalšej nízkonapäťovej elektroinštalácii. Umožňuje osadenie až šiestich plochých nožových poistiek, prehľadné pripojenie vodičov cez skrutkové svorky a kontrolu stavu poistiek pomocou indikačných LED.

Technické špecifikácie

- Model: QR1714
- Typ produktu: poistkový blok pre ploché nožové poistky
- Počet poistkových pozícií: 6
- Menovité napätie: 32 V
- Uvedený prúd poistiek: 100 A
- Materiál: ABS a kov
- Rozmery produktu: 87.75x85x36.5 mm
- Rozmery balenia: 125x94x46 mm
- Hrubá hmotnosť balenia: 210g
- Certifikácia: CE

Funkcie a vlastnosti

- Šesť samostatných pozícií pre ploché nožové poistky.
- Priehľadný kryt chráni poistkovú časť a umožňuje vizuálnu kontrolu

osadených poistiek.

- Skrutkové svorky pre pripojenie vodičov a rozvod napájania.
- Vstavané LED indikátory pre signalizáciu prerušenej poistky.
- Popisovacie štítky pre označenie jednotlivých istených okruhov.
- Zacvakávací systém krytu s bočným čiernym uvoľňovacím prvkom.
- Montážne otvory v základni pre pevné uchytenie k podkladu.

Ideálne pre

- Automobilové elektroinštalácie so samostatne istenými okruhmi.
- Lodné a karavanové nízkonapäťové rozvody.
- Prídavné osvetlenie, pomocné spotrebiče a príslušenstvo vo vozidlách.
- Servisné a montážne práce pri rozšírení existujúcej poistkovej inštalácie.

Obsah balenia

- Poistkový blok QR1714 s priehľadným krytom.
- Súprava plochých nožových poistiek.
- Súprava popisovacích štítkov.
- Montážne skrutky.

Prečo zvoliť tento produkt

- Umožňuje sústrediť istenie viacerých jednosmerných okruhov do jedného montážneho prvku.
- Priehľadný kryt uľahčuje kontrolu stavu poistiek bez demontáže celého bloku.
- LED indikácia pomáha rýchlejšie identifikovať prerušenú poistku.
- Skrutkové pripojenie je vhodné pre pevné mechanické uchytenie vodičov v rozvodnej časti.
- Súčasťou balenia sú poistky, popisovacie štítky a montážne skrutky.

Pokyny k inštalácii a prevádzke

- Inštaláciu vykonávajte iba pri odpojenom napájaní.
- Poistkový blok upevnite na pevný a elektricky bezpečný podklad.
- Každý istený okruh osadte poistkou s hodnotou zodpovedajúcou použitému vodiču a pripojenému zariadeniu.
- Po zapojení skontrolujte dotiahnutie skrutkových svoriek a správnu polaritu pripojenia.
- Produkt je určený pre nízkonapäťové jednosmerné inštalácie, nie pre pripojenie k sieťovému napätiu.

Bezpečnostné upozornenia

- Nesprávne zapojenie alebo poddimenzované vodiče vedú k riziku
-

prehriatia, skratu a poškodenia inštalácie.

- Neprekračujte menovité hodnoty uvedené pre produkt a použité poistky.
- Poškodený kryt, deformované svorky alebo stopy prehriatia sú dôvodom na vyradenie z prevádzky.
- Montáž do vozidla alebo lode musí vykonať osoba so znalosťou elektrických rozvodov a istenia jednosmerných okruhov.

Galerie:

