

LED krmilnik stopniščne razsvetljave za 16 stopnic s PIR sensorji in daljinskim upravljalnikom

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM2294

EAN13: -

HS kód: 94059900

Parametri izdelka:

Napetost: 12-24 V DC

Pokritost: IP22

Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Inteligentni krmilnik RL-STEP-02 je zasnovan za gladko in samodejno upravljanje LED trakov na stopniščih. Z uporabo senzorjev gibanja A/B se odziva na vstop in izstop ljudi ter omogoča elegantno postopno osvetlitev in zatemnitev posameznih stopnic. Idealna rešitev za moderne interierje, kjer želite doseči kombinacijo udobja, varnosti in estetskega videza osvetlitve.

Tehnične specifikacije

- **Model:** RL-STEP-02
- **Napajalna napetost:** DC 12-24 V
- **Največja moč:** 240 W (največ 15 W na korak)
- **Število kanalov:** 16 individualno krmiljenih izhodov
- **Krmilna napetost LED:** DC, konstantna napetost
- **Poraba energije v stanju pripravljenosti:** 1 W
- **Material ohišja:** PC (trpežna plastika)
- **Barva:** bela
- **Dimenzije krmilnika:** 148 × 88 × 30 mm
- **Dimenzije daljinskega upravljalnika:** 130 × 44 mm
- **Dimenzije senzorja:** premer 14 mm × dolžina 30 mm



- **Dolžina kabla senzorja:** 1 m (podaljšek 5 m)
- **Zaščita:** IP20 (namenjeno za notranjo uporabo)
- **Teža:** 410 g

Funkcije in lastnosti

- Postopna osvetlitev in zatemnitev LED trakov pri vstopu/izstopu iz stopnic
- Nastavljivo število korakov (1–16) z daljinskim upravljalnikom
- 9 stopenj hitrosti prehoda (250–1200 ms na korak)
- Nastavljiv čas zakasnitve in intenzivnost svetlosti
- Samodejni vklop/izklop na podlagi zaznavanja gibanja (senzorji A/B)
- Načini za različne sloge osvetlitve (gladka, zaporedna itd.)
- LED indikator za vsako nastavitev (modre in rdeče indikatorske diode)
- Enostavno upravljanje s priloženim IR daljinskim upravljalnikom

Idealno za

- Razsvetljava stopnišč v družinskih hišah, stanovanjih in poslovnih prostorih
- Hodniki, prehodi in stopnišča z 12/24 V LED trakovi
- Avtomatizacija svetlobe v oblikovanju in pametne instalacije
- Sodobna notranjost, ki zahteva učinkovito in energetske varčno razsvetljavo

Vsebina paketa

- 1× LED krmilnik stopniščne razsvetljave RL-STEP-02
- 2× PIR senzor (A/B)
- 1× daljinski upravljalnik
- 1× kabel za napajalni priključek
- 1× uporabniški priročnik

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Elegantno in avtomatsko upravljanje osvetlitve stopnic z gladkim zagonom
- Enostavna namestitvev in preprosta nastavitvev z daljinskim upravljalnikom
- Podpora do 16 korakov in visoka moč do 240 W
- Združljivo z 12 V in 24 V LED trakovi
- Varno nizkonapetostno napajanje in dolga življenjska doba
- Sodobna zasnova, primerna za skrito montažo in diskretno ožičenje

Galerija:

