

Napajalni kabel USB-A, 2-pinski, 100 cm



Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM6338

EAN13: -

HS kód: 85444220

Parametri izdelka:

Dolžina: 100 cm

Priključek: USB typ A

Največji tok: 6 A

Variante izdelkov:

Barva: Bela, Črna

Opis izdelka:

Napajalni kabel z USB-A 2.0 priključkom na eni strani in dvema prostima žicama na drugi strani se uporablja za napajanje naprave ali modula z enosmernim tokom z neposredno žično povezavo. 100 cm dolga različica je na voljo v beli in črni barvi. Kabel je primeren za napajalne aplikacije, kjer je potrebna preprosta povezava iz USB vhoda na dve žici brez prenosa podatkov.

Tehnične specifikacije

- Priključek: USB-A moški
- Standardni priključek: USB 2.0
- Dolžina kabla: 100 cm
- Število žic: 2
- Barva žice: rdeča in črna
- Barva kableskega plašča: bela ali črna
- Vrsta izhoda: ohlapne žice brez zaključkov
- Oznaka: napajalni kabel za napajanje z enosmernim tokom
- Nazivna napetost: maks. 24 V
- Material prevodnika, naveden na podstavku: kositrovan baker
- Izolacijski material, naveden na podstavku: PVC

- Tok: maks. 2 A (24 V) maks. 6 A (5 V)
- Označevanje polarnosti na sliki: rdeča žica pozitivna, črna žica negativna

Funkcije in lastnosti

- Prikluček USB-A omogoča napajanje iz združljivega vira ali vrat USB.
- Dve ločeni izhodni žici sta zasnovani za neposredno povezavo z napravo, priključnim blokom ali napajalnikom.
- Kabel je namenjen prenosu energije, ne podatkovne povezave.
- PVC plašč zagotavlja mehansko zaščito vodnikov in fleksibilnost kabla.
- Na voljo je v dveh barvnih možnostih, ki se lahko prilagodijo namestitvi ali napravi.

Idealno za

- Napajanje manjših naprav z enosmernim tokom iz vira USB
- LED aplikacije in svetlobni elementi, ki jih napaja enosmerna napetost
- Dodatki za videonadzor
- Majhni ventilatorji in majhne elektronske naprave
- Uporaba v storitvah, razvoju in montaži

Vsebina paketa

- 1x napajalni kabel USB-A z dvema prostima žicama, dolžine 100 cm

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Preprosta rešitev za pretvorbo iz USB-A priključka v dvožično napajanje.
- Dolžina 100 cm zagotavlja večji doseg namestitve kot kratki mostički.
- Ohlapne žice vam omogočajo, da prilagodite način zaključevanja svoji specifični uporabi.
- Na voljo sta tako bela kot črna različica za različne vrste namestitev.

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred priključitvijo preverite polarnost žic in zahteve napajane naprave.
 - Kabel uporabljajte samo za napajanje naprave z ustrezno enosmerno napetostjo.
 - Prosti konci žic morajo biti med montažo ustrezno izolirani ali ustrezno zaključeni.
 - Priključite samo na vir, ki ustreza zahtevani napetosti in porabi toka naprave.
-

Varnostno obvestilo

- Nepravilna polarnost povezave lahko povzroči poškodbo napajane naprave.
- Neizolirani, ohlapni vodniki se ne smejo dotikati med seboj, saj obstaja nevarnost kratkega stika.
- Ne uporabljajte kabla s poškodovano izolacijo, konektorjem ali žicami.
- Namestitev in priključitev izvedite, ko je napajanje odklopljeno.
- Če je kabel integriran v napravo ali fiksno instalacijo, mora priključitev opraviti oseba z ustreznim strokovnim znanjem.

Galerija:

